

# Garrett MZ 6100™

Származási ország: USA



Többzónás fémdetektoros kapu

## Optimális teljesítmény ★

Több mint 15 alkalmazási program, az iskolák, repülőterek, speciális rendezvények, börtönök, bíróságok, létesítmények, tömegközlekedés, kármegelőzés és más alkalmazások igényeire tervezve.

## 20-zónás precizitás ★

Az MZ 6100 húsz zónája precízen lokalizál egyidejűleg egy vagy több tárgyat.

## Írányzámláló funkció ★

Négyféle beállítás az áthaladások számlálására: csak előre, csak visszafelé, visszafelé haladók kivonása, illetve kétirányú számlálás.

## Opcionális vezetékes vagy vezeték nélküli kommunikáció ★

Az áthaladókat egyénenként vagy csoportosan kezeli, és statisztikai elemzést készít a hálózaton keresztül a CMA interfész modulal.

## Opcionális tartalék akkumulátor ★

Két opció: belső 1,5 Ah lítiumakkumulátor, körülbelül 1 órányi vészhelyzeti tápellátást biztosítva, vagy a 14 Ah lítiumakkumulátor, mely körülbelül 10 órányi üzemidőt tesz lehetővé.

## Fejlett szinkronizálás ★

A fejlett áramköröknek köszönhetően a detektorok egymástól 5 cm távolságra telepíthetők.

## Választható nyelvek ★

Több mint 10 nyelv közül választhat.

## MZ 6100™

Átmenő fémdetektoros kapu

Alkatrész sz.	Modell/kifutó
1171000	U.S. szabvány 30"
1171010	Nemzetközi, szabvány 30"
1171005	U.S. ADA-megfelelés, 32,5" modell
1171015	Nemzetközi ADA-megfelelés, 32,5"

Az MZ 6100 OPCIONÁLIS kiegészítőit megtekintheti a [www.garrett.com](http://www.garrett.com) oldalon.

## ★ Intuitív menü kialakítás

A 32 karakteres menüleírások egyszerűen érthetőek (azaz nem kell zavaros kódokat vagy rövidítéseket észben tartani).

## ★ Egyedi görgetősáv

A beállítások értékének gyors módosítására.

## ★ Továbbfejlesztett hozzáférés szabályozás

Jogosulatlan hozzáféréseket megakadályozó detektor vezérlés 5 számjegyű alfa/numerikus rendszerrel, mely 60 millió kódkombinációval rendelkezik. További biztonsági intézkedések közé tartozik a programozható, billentyűzet-korlátozó kapcsoló, amely a zárható szekrényben található.

## ★ Fényes LED jelzők

A szemmagasságban elhelyezett zöld és piros lámpák és zónajelzők kiválóan láthatók, még közvetlen napfényben is.

## ★ Auto-Scan funkció

Az MZ 6100 felméri az elektromágneses környezetet, és kiválasztja a zajszűrés optimális frekvenciáját.

## ★ Kiemelkedő változatosság

Helyszíni programozás a rendszerfrissítésekhez. Környezeti hatások, szél, eső és por ellen védett. Tartozékok teljes köre, mint például infravörös távirányító (az egyszerű beállításhoz) és görgőkészletek (az egység hordozhatósága érdekében).



Jobb oldalt: Több célpont egyidejűleg jeleníthető meg a fényes LED zóna indikátorok segítségével.



## Jogosulatlan hozzáférés elleni védelem

Az áramkörök és a vezetékek zárható panel mögött, biztonságban vannak. Minden beállítás kétszintű hozzáférési kóddal és billentyűzet hozzáférést korlátozó kapcsolóval védett.

## Egyszerű összeszerelés

Az MZ 6100' moduláris kialakítása gyors és egyszerű összeállítást tesz lehetővé; a négy (4) elemet mindössze nyolc (8) csavarral és három (3) belső kábel csatlakoztatásával kell összeszerelni.

## Digitális Jel Processzor (DPS) alapú technológia

A DSP nagyobb érzékenységet, zajvédelmet, diszkriminációt, egyenletes észlelést és jobb megbízhatóságot biztosít.

**Szabályozással kapcsolatos információk:** Az MZ 6100 megfelel az U.S. és a nemzetközi elektromágneses biztonságra vonatkozó szabályozási követelményeknek. A széleskörű kutatás során nem találtak olyan adatot, mely szerint a Garrett termékek mellékhatást okoznának terhesség, orvosi eszközök (úgy mint pacemaker) vagy mágneses adathordozók esetén. Ennek ellenére kövesse az orvosok és az orvosi eszközök gyártóinak fémdetektorokra vonatkozó előírásait.

1555900 REV B, 2019. január © 2019 Garrett Electronics, Inc.

# Garrett MZ 6100™

Többzónás fémdetektoros kapu

## Biztonság és teljesítmény, megengedhető áron

A Garrett MZ 6100 fémdetektoros kapu megnövelt teljesítményt és speciális programválasztékokat kínál az iskolák, stadionok, kormányzati épületek, tömegközlekedés, éjszakai klubok, börtönök, repülőtér, szórakozóhelyek, kármegelőzés megelőzés és különleges események különböző biztonsági követelményeinek kielégítésére.

Ez a kedvező árú detektor fényes LED-es kijelzőt és egy zónajelző fény sort tartalmaz, amely a legerősebb napfényben is látható. Az MZ 6100 iparágban vezetőnek számító teljesítményét az Auto Setup funkció, a 20 zóna és a jogosulatlan hozzáféréstől védő áramkör növeli. A kezelői beállítás egyszerű, köszönhetően az egység intuitív menürendszerének és a gőrgétsáv funkcióinak.

Szabvány programok Több mint 15 alkalmazási programmal

Érzékenység Akár 200 érzékenységi szint

Fej feletti vezérlő egység Az összes elektronika integrált - LED, riasztófény, oszlop-diagram, vezérlő érintőpanelek -, a szabadon futó kábelek és a jogosulatlan hozzáférés kiküszöbölésére.

Jogosulatlan hozzáférés Háromszintű hozzáférés szabályozás

Öndiagnosztikai program Teljes és automatikus

Zónaérzékenység 20 függetlenül állítható emelés

Akkumulátor csomagok 1,5 Ah és 14 Ah lítium akkumulátor modulok, jellemzően 1 vagy 10 órányi üzemidővel

Garancia 24 hónap, korlátozott alkatrész/munka

Átjáró belső mérete Szélesség 0,76 m  
Magasság 2,03 m  
Mélyiség 0,58 m

Teljes külső méret Szélesség 0,90 m  
Magasság 2,21 m  
Mélyiség 0,58 m

Szállítási méret Szélesség 0,90 m  
Magasság 2,32 m  
Mélyiség 0,16 m

Szállítási súly 68,5 kg

Hőmérsékletek Üzemi: -20°C - +60°C  
Páratartalom : 95%-ig, nem kondenzáló  
Tárolás -40°C - 70°C

Teljesítmény Teljesen automatikus 100 - 240 VAC, 50 vagy 60 Hertz, 40 watt;  
nem szükséges újrazetetékezés, kapcsolás vagy állítás

Szabályozás információk Megfelel az elektromos biztonsági és összeférhetőségi előírásoknak, a CE, FCC, CSA, IEC, ICNIRP tanúsítványok szerint. További tanúsítások folyamatban.

Időjárásállóság Megfelel az IP 55, IP 65 (opcionális), IEC 529 szabványnak nedvesség, idegen anyag védelem tekintetében

Kialakítás Yonzó, karcolás és rongálás ellenálló fólia. Detektáló fej és támasz: ellenálló alumínium.

Vezérlés kimenetek (opcionális) Modul kapcsolódás RS 485 kábelen keresztül NO/NC relé kontaktot biztosít

Távvezérlés (opcionális) Asztali távvezérlő zónajelzővel és/vagy hálózaton a CMA interfész modulal.

Hálózat (opcionális) Kezeli az átmenő forgalmat egyéneként vagy csoportban és készítsen róla statisztikai elemzéseket.

Véletlen riasztás funkció 0-100 százalék között állítható.

### MZ6100™

Többzónás átmenő fémdetektoros kapu



### Javasolt MZ 6100 kiegészítők:

Termék megnevezése	Alkatrész sz.
Lítium akkumulátor modul, 1,5 Ah	1171300
Lítium akkumulátor modul, 14 Ah	1171400
Relé modul	1171200
Vezetékes CMA	1171500
Vezeték nélküli CMA	1171600
IR távirányító	1169500
Asztali távvezérlő	1171100
Görgőrendszer	1169101
Ragasztós padlórogzító szett	1604101
Környezeti hatás elleni védelem (30" detektor)	1627030
Zóna indikátor szett, B panel	1171700

Mindkét panelen, a bejárati és kijárati oldalon is található áthaladást jelző fény és zónaindikátorok. Javasolt a gyári beszerelés.

További átmenő fémdetektoros kapu kiegészítőért keresse fel a [garrett.com](http://garrett.com) oldalt.



#### Forgalmazó

Metector Kft.

www.metector.hu  
Tel: 99/ 786935

1.800.234.6151 (USA és Kanada)

1.972.494.6151

1881 W. State Street  
Garland, TX 75042

Email: [security@garrett.com](mailto:security@garrett.com)



Származási ország: USA

